



مصرف انرژی: 0.3 W in standby – 3 W in charging

مشخصات باتری: Li ion: 11.1 V – 24 Wh

مشخصات LED: 6 W – 50.000 h lifetime

زمان نوردهی: ۳ ساعت

زمان شارژ مجدد: ۷ تا ۹ ساعت

### نحوه نصب و راه اندازی:

- ۱- ابتدا دو پیچ پایه نگهدارنده را از روی بدنه باز نموده و نگهدارنده را بر محل نصب قرار داده و محل ایجاد روزنه برای پیچ اتصال نگهدارنده را علامت گذاری نمایید. (محل نصب باید نزدیک پریز برق و دور از منابع تولید گرما باشد).
- ۲- بعد از سوراخکاری، با استفاده از پیچ و رولپلاک، نگهدارنده را به دیوار متصل نمایید.
- ۳- روشنایی اضطراری را دوباره به نگهدارنده متصل نمایید.
- ۴- آداپتور را به پریز برق و انتهای آن را به روشنایی متصل کنید (در این حالت نشانگر نارنجی باید روشن شود).
- ۵- کلید روشنایی را از حالت ۰ به حالت ۱ قرار دهید.
- ۶- برای اطمینان از عملکرد روشنایی، آداپتور را به مدت چند ثانیه از برق جدا نمایید. در این حالت در صورت تاریک بودن محیط باید روشنایی و نشانگر قرمز روشن شود. پس از شارژ کامل باتری، نشانگر سبز روشن خواهد ماند که نشانه متوقف شدن شارژ باتری است. بنابراین نیازی به جدا کردن آداپتور از پریز برق نیست.
- ۷- در نظر داشته باشید، سنسور تشخیص نور محیط در صورتی به خوبی عمل می کند که محل نصب روشنایی در سایه اجسام دیگر قرار نداشته باشد. لذا در هنگام نصب، از عدم تداخل نورهای محیطی و همچنین بازتاب نور خود روشنایی که موجب نوسان نور آن می شود، اطمینان حاصل نمایید.

### موارد ایمنی:

- ۱- روشنایی اضطراری را دور از منابع تولید گرما (نزدیک لوله بخاری، اجاق گاز، آبگرمکن و یا بالای شومیز) و مکان های با رطوبت زیاد (مانند حمام) نصب نمایید.
- ۲- روشنایی اضطراری تنها برای استفاده در داخل ساختمان طراحی شده است. لذا، از نصب آن در محلی که در معرض نور خورشید و هوای آزاد است، خودداری نمایید.
- ۳- تنها از آداپتور خود روشنایی استفاده کنید. استفاده از آداپتورهای متفرقه موجب آسیب به مدارات اضطراری و باتری آن خواهد شد.

در صورت نیاز به تعویض باتری و یا طرح پرسش، انتقاد و پیشنهاد با خدمات پس از فروش به شماره

۰۹۶۶۶۹۷۱۳۰ در ارتباط باشید. شاد و تندرست باشید. محصولات اضطراری رداکس [redoxshop.ir](http://redoxshop.ir)

ضمن عرض سلام و تشکر از انتخاب شما، خواهشمند است پیش از استفاده، مطالب این برگه را مطالعه فرمایید.

### اقلام موجود در بسته محصول عبارت است از:

- ۱- روشنایی اضطراری، ۲- آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر، ۳- دو عدد پیچ و رولپلاک برای اتصال به دیوار، ۴- برگه راهنما و ۵- کارت گارانتی الکترونیکی.

### ویژگی های روشنایی اضطراری رداکس مدل فوتوداینا، عبارتند از:

- ۱- فعال شدن خودکار در زمان قطع برق در صورت تاریک بودن محیط
- ۲- مجهز به باتری «لیتیم یون» با کارایی و طول عمر بالا
- ۳- کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می شود.
- ۴- LED با نور سفید (مهمانی) با توان ۷/۵ وات و عمر طولانی
- ۵- پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم
- ۶- شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه روز
- ۷- زمان تقریبی نوردهی به مدت دست کم ۲ ساعت (در صورت شارژ کامل)
- ۸- دارای نشانگرهای وضعیت: دشارژ (قرمز)، درحال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)
- ۹- مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)
- ۱۰- ظاهر منحصر به فرد و طراحی مبتنی بر چراغ های نورخطی
- ۱۱- بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش های فیزیکی
- ۱۲- نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی
- ۱۳- باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت زمان طولانی تر
- ۱۴- دارای سنسور تشخیص نور محیط که موجب افزایش طول عمر باتری با کاهش دفعات استفاده در زمان روشنایی محیط می شود.
- ۱۵- گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش.

### مشخصات فنی:

ولتاژ ورودی: 100-240V AC – 50/60Hz

منبع تغذیه: 12 V-1 A switching power supply