ضمن عرض سلام و تشکر از انتخاب شما مصرف کننده گرامی، خواهشمند است پیش از استفاده، مطالب این برگه را مطالعه بفرمایید.

اقلام موجود در جعبه عبارت است از:

۱-روشنایی اضطراری و کابل شارژ آن، ۲- شارژر، ۳- پیچ اتصال به دیوار و ۴- برگه راهنما

ویژگی‌های روشنایی اضطراری ایلیا، عبارتند از:

۱- قابل نصب بر دیوار و نیز استفاده به صورت روشنایی قابل حمل

۲- مجهز به باتری «لیتیم یون» با کارایی و طول عمر زیاد

۳- روشن شدن خودکار در زمان قطع برق

۴-کنترل هوشمند شارژ جهت جلوگیری از شارژ بیش از حد باتری

۵- LED با نور سفید (مهتابی) با توان ۳ وات و میزان روشنایی ۳۰۰ لومن (مدل A122w) و ۶ وات و میزان روشنایی ۶۰۰ لومن (مدل A124w)

۶- نور غیرمستقیم و عدم خیرگی و آزار چشم در زمان اتصال به دیوار (طراحی دکوراتیو)

۷- زمان تقریبی روشنایی به مدت ۲ ساعت (در صورت شارژ کامل)

۸- نصب آسان و سریع، بدون نیاز به باز نمودن درب دستگاه

۹- دارای ابعاد کوچک و فضای کم مورد نیاز برای نصب

۱۰- شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز

۱۱- دارای نشانگر شارژ و دشارژ باتری

۱۲- مصرف برق بسیار کم در زمان آماده به کار (۰/۹ وات)

۱۳- پنجره نور شیشه‌ای که در استفاده طولانی تیره نشده و شدت نور را کاهش نمی‌دهد.

نکات مربوط به نصب و عملکرد روشنایی اضطراری

۱- روشنایی اضطراری را دور از منابع تولید گرما (نزدیک لوله بخاری، اجاق گاز، آبگرمکن و یا بالای شوفاژ) و مکان‌های با رطوبت زیاد (مانند حمام) نصب نمایید.

۲- با توجه به غیرمستقیم بودن نور روشنایی در زمان اتصال به دیوار، دستگاه را در محلی نصب نمایید که سطح بالای آن هموار بوده و دارای رنگ روشن باشد تا نور تولید شده انعکاس مناسبی داشته باشد (برای مثال در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتری زیر سقف).

۳- اگر روشنایی فعال بوده و شارژر همواره به برق متصل باشد، به محض قطع برق، روشنایی اضطراری به صورت خودکار روشن خواهد شد. روشنایی به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت شارژ به مدت طولانی، به باتری آسیبی وارد نمی‌شود.

۴- در زمان قطع برق، نشانگر اضطراری (قرمز) و در زمان وصل مجدد برق، نشانگر آماده به کار (سبز) روشن می‌شود. شدت نور نشانگر آماده به کار با افزایش سطح شارژ باتری، بیشتر خواهد شد. کمترین مدت زمان شارژ مورد نیاز، ۵ ساعت است.

۵- روشنایی اضطراری تنها برای استفاده در داخل ساختمان طراحی شده است. لذا، از نصب آن در محل بدون سقف خودداری نمایید.

۶- در صورت عدم استفاده به مدت بیشتر از ۳ ماه، جهت صرفه جویی در مصرف برق بهتر است روشنایی اضطراری را غیر فعال نموده و شارژر آن را از برق شهر جدا نمایید.

۷- در تولید این محصول، به جنبه‌های فنی بسیاری توجه شده و از قطعات با کیفیت استفاده شده است. امید است رضایت شما مصرف کننده گرامی را فراهم سازد. هرگونه پرسش یا انتقاد و پیشنهاد خود را با شماره ۰۹۹۶۶۶۹۷۱۳۰ در میان بگذارید.

۸- برای مشاهده آخرین محصولات و مقالات مرتبط با سامانه‌های اضطراری، از شما دعوت می‌شود به صفحه خانگی فروشگاه رداکس به نشانی زیر مراجعه بفرمایید.

redoxshop.ir

REDOX